

## Kortnummer (Speedial)

Der er plads til 20 kortnumre, nummereret 00, 01,... 19

Programmering: Tryk på tasten **Kortnr**, derefter **piletast ned** displayet viser nu ”Prog. kortnummervalg”. Indtast den kortnummerplads (husk nullet foran 0-9) du vil benytte, og derefter telefonnummeret; hvis det er et eksternt nummer skal du huske at taste nul først. Tryk igen på tasten **Kortnr** – programmeringen er nu slut. Hvis du vil afbryde programmeringen undervejs kan du trykke på **Udløs**. Hvis du indtaster et nyt telefonnummer på en kortnummerplads som allerede er i brug overskrives det først indtastede telefonnummer uden varsel.

Brug af et indtastet kortnummer: Løft telefonrøret, tryk på tasten **Kortnr** efterfulgt af det kortnummer du vil ringe til (husk nullet foran 0-9).

## CallPilot (telefonsvarerfunktion)

Som noget nyt skal man ikke længere medflytte sin telefon til lokalnummer 7600, hvis man vil benytte CallPilot som telefonsvarer – det er dog stadig muligt. Systemet er nu, som standard, indstillet til at ringe fire gange inden den der ringer hører telefonsvareren. Funktionen kan ikke slås fra.

## Banke-på funktion

Hvis man taler i telefon, og en anden ringer op (fx fra porttelefonen) vil telefonen afgive et lydssignal. Man kan så parkere (eller afslutte) det opkald man er i gang med, tage den nye samtale og derefter vende tilbage til den første samtale (hvis man valgte at parkere). Banke-på funktionen kan ikke slås fra.

Hvis du er i gang med en samtale og der lyder en biptone - der kommer også en blinkende pil i displayet udfør ”KalVent” - skal du gøre et af følgende:

Tryk på **Hold** for at parkere den første samtale, tryk på **KalVent** for at hente det andet opkald. Når du har afsluttet den anden samtale trykker du på **Udløs** for at afbryde denne forbindelse (bemærk: Hvis den anden samtale er fra porttelefonen, afbrydes der automatisk når du har tastet **5** eller **0**); tryk nu på tasten **Linie** for at genoptage den første samtale

Hvis du ønsker at afslutte den første samtale (så du ikke kan vende tilbage til den) inden du tager det andet opkald trykker du bare på **KalVent**.

